

MARKA

KÖNİG

MODEL

K-6700 P

CİNSİ

POWER MIXER



TEKNİK BİLGİLER

6 Kanal Power Mixer

2x350Watt

Gain Control with 3 Band EQ

99 DSP Effect Dijital Multi Effect

7Band Graphic Equalizer

Peak Led kontrolü le stereo RCA bant giriş ve çıkışı

Solo, Her Kanalda Açık KAPALI 2 AUX (1 gönderme, 1 aux efekt)

Kulaklık ve Monitor Çıkışı

MP3 U-disk,USB,Bluetooth,Recording Bluetooth

High &" Low tone Kontrollü

48V phantom power her Kanal için

Her kanal için mute switch

Metal Gövde