

**MARKA****DEXUN****MODEL****DA-6500****CİNSİ****Mono Mixer Amplifikatör****TEKNİK BİLGİLER**

500W Amplifikatör çıkış gücü.  
6 kanal Mikrofon {2mV} ve Line girişi {30mV}.  
Ana Volüm ve her kanal Volüm, Bas, Mid, Tiz,  
Efekt kontrol imkanı.  
Dijital reverb (derinlik).dijital eko (aynı anda  
kullanılabilir)  
Hoparlör çıkışı empedansı 4- 8 ohm 100V  
İç- Dış hoparlörleri anahtarla ayırabilme.  
Volüm kontrollü kulaklık çıkışı.  
USB girişli MP3 çalar, bluetooth, kumanda,  
AC Giriş: 220V. 50 Hz.  
Montaj: 19" Rack Kabin Standartına Uygun  
Ölçüler(mm): 440 x 210 x 190  
Ağırlık (kg) 14.3 Kg,