

MARKA

DEXUN

MODEL

DMX-600

CİNSİ

Ma trix Am p lifika tır



TEKNİK BİLGİLER

6 Kanal Matrix Amplifier

Farklı ses kaynakları ve çoklu çağrı gerektiren çok odalı ticari ses sistemleri

USB/SD/FM/Buletooth ses oynatıcılı

mikro 6 bölgesi mikser amplifikatör

6 kanallı güç amplifikatörü ve 6 kanallı ses matrisi

Hem 100V hem de 8~16 ohm hoparlör uygulamalarını destekler

Zayıflatmalı 6 bağımsız çıkış bölgesi 3 Mikrofon/Line girişi, 1 Aux girişi ve

6 bölgeden herhangi birine anahtarlanan entegre bir ses çalar matrisi i

3 +48V fantom güç dengeli combo

XLR ile Mic/Line değiştirilebilir giriş

Her bas/tiz girişi 3 Mikrofon/Line ve 1

yardımcı giriş içerir

VOX en yüksek öncelikli ve zil

fonksiyonlu Mic1

Dahili önceden kaydedilmiş Uyarı/

EVAC mesajını etkinleştirmek için 24V sessiz kontak

Zayıflatmalı monitör kulaklık çıkışı

CAT6 kablo ile amplifikatöre 6 adede kadar uzak mikrofon DMX-6M bağlantısı

6 adede kadar uzaktan kumanda paneli DMX-6V CAT6 kablo ile

amplifikatöre bağlantı

Güç çıkışı : 6*100W