

MARKA

KÖNIG

MODEL

K-MX 8100

CİNSİ

Ma trix Am plifika tör



TEKNİK BİLGİLER

8 Ohm/ 8x100w Matrix Stereo Amplikatör

2 MIC girişi, 1 grup AUX girişi

1 optik ve koaksiyel giriş

4 grup Hat çıkışı

4 bölgele matris amplifikatör,

her bölge ayrı sinyal seçebilir

4 bölgele bireysel ses kontrolü

Bluetooth ve FM özellikli Mp3 çalar

Tiz ve bas kontrollü MIC